

ПАСПОРТ
BEWARD RK0108



1. Технические характеристики.

Общие:

Число каналов для записи	8 IP-камер со звуком
Каналы отображения	8 каналов одновременно
Аудиокомпрессия	G.711A/U
Аудио	1 Вход RCA / 1 Выход RCA
Операционная система	Linux (встроенная)
Пропускная способность по сети	Входящая: до 76 Мбит/с Исходящая: до 32 Мбит/с
Формат записи	H.265, H.264 HP/MP/VP
Поддерживаемое разрешение камер	До 3840x2160 (8Мп)
Запись	Предзапись, постзапись
Режимы записи	Непрерывно, вручную, по расписанию, по тревоге, по детекции движения, комбинирование режимов записи
Производительность воспроизведения	4 канала FullHD при 120 к/с
Резервное копирование	Поддерживается в форматах .if, .avi, .mp4
PTZ-управление	Поддерживается
Совместимость	IP-камеры BEWARD и камеры других производителей – подключение по ONVIF или RTSP

Сеть и интерфейсы:

Сетевой интерфейс	1x RJ-45, 10/100 Мбит/с
Сетевые протоколы	TCP/IP, IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, NTP, FTP, SMTP (TLS, SSL), SNMP v1/v2/v3, DNS, DDNS, DHCP, PPPoE, UPnP, RTP, RTSP, RTMP, UDP, ONVIF profile S/G/T, NAS (NFS/CIFS)
RTSP сервер	Поддерживается
Технология P2P	Поддерживается
Вход тревоги	8 каналов

Сеть и интерфейсы:

Выход тревоги	1 канал (30В DC / 250В AC 3 A)
Безопасность	Доступ пользователей с защитой паролем, IP фильтр, доступ по HTTPS
Подключение накопителей	1x SATA HDD, 3.5" (до 16 ТБ)
Подключение внешних устройств	2x USB 2.0, RS485
Подключение мониторов	1x HDMI 4K / 1x VGA FullHD
Режимы работы видеовыходов	Синхронно

Эксплуатация:

Питание	220 В AC (внешний БП)
Потребляемая мощность	До 3.3 Вт (без HDD) До 24 Вт (с учётом HDD)
Рабочий диапазон температур	От -10 до +50°C
Допустимый уровень влажности	От 0 до 90% (без конденсата)
Размеры (шхвхг)	300x53x227 мм
Вес	1700 г (без HDD)

2. Комплект поставки.

IP-видеорегистратор	1 шт.
USB-мышь	1 шт.
Источник питания 220В	1 шт.
Комплект для подключения и установки HDD	1 шт.
Упаковочная тара	1 шт.

3. Назначение.

RK0108 – это решение для записи видео с 8 IP-камер в форматах H.265 / H.264 (HP/MP/BP) с разрешением до 8 Мп. Поддерживается запись звука с каждого канала. Суммарный входящий поток со всех подключенных камер может достигать 76 Мбит/с. Доступно синхронное воспроизведение 4 каналов одновременно в FullHD real-time.

4. Утилизация.

Изделие утилизировать как бытовую технику согласно правилам, установленным органами самоуправления региона, в котором происходит утилизация.

5. Гарантийные обязательства.

Гарантийные обязательства представлены на сайте по ссылке:
<http://www.beward.ru/contact/service/>

6. Свидетельство о приемке.

Сетевой видеорегистратор RK0108 исправен, работоспособен и признан годным к эксплуатации.

Серийный номер изделия: _____

Дата продажи: _____

штамп
продавца

Внимание! Исправление даты не допускается.

Я, покупатель, проверил изделие на отсутствие механических, термических и прочих повреждений, а также комплектацию (изделие укомплектовано в полном объёме согласно данному паспорту). Оборудование получено мной в рабочем состоянии, претензий не имею.

От продавца _____
подпись

От покупателя _____
подпись

При отсутствии подписи со стороны продавца гарантийные условия на данный товар не распространяются.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ООО "НПП Бевард"
Россия.